

Wartung und Updates

Unter dem Menüpunkt **Dienste > Wartung und Updates** wird das Zugangsverfahren zum Updateserver eingestellt, um den Fernwartungszugriff zu öffnen oder Updates für den TightGate-Pro einspielen zu können.

Hinweis

Die betreffenden Einstellungen gelten bei Rechnerverbänden (Cluster-Systemen) für alle Knoten (Nodes), mit Ausnahme des Menüpunkte **Umgeleiteter ferner Port**. Diese Einstellung wird für jeden Knoten individuell vorgenommen, damit auf einzelne Knoten zur gleichen Zeit per Fernwartung zugegriffen werden kann.

Diese Einstelloptionen gibt es:

Menüpunkt	Beschreibung	Empfohlener Wert
Verbindungs-Methode(*)	<p>Auswahl der Verbindungsmethode, wie TightGate-Pro Updates von den Update-Servern der m-privacy GmbH beziehen kann. Je nach Verfügbarkeit im Netzwerk kann der entsprechende Verbindungsweg gewählt werden:</p> <p>SSH-443 Sofern TightGate-Pro über unbeschränkten Zugang ins Internet auf Port 443 verfügt und über den Port auch das SSH-Protokoll verwenden darf, ist dieser Wert zu verwenden.</p> <p>SSH ausgehend Sofern TightGate-Pro über den Port 22 ausgehende SSH-Verbindungen aufbauen kann, so ist dieser Wert zu verwenden. Die Update-Verbindung kann hier an der Firewall auf die IP-Adresse 85.214.123.128 oder den DNS-Namen updatefix.m-privacy.de beschränkt werden.</p> <p>HTTP Proxy SSL HTTP Proxy Connect Sofern TightGate-Pro über einen Proxy-Zugang ins Internet gelangt, so sollte eine der Proxy-Methoden verwenden werden.</p> <p>Hinweis: Die Verbindungsmethode SSH ausgehend ist nur zu verwenden, wenn die anderen Methoden nicht funktionieren, denn bei diesen Methoden findet keine Lastverteilung auf die verschiedenen Update-Server der m-privacy GmbH statt.</p>	<p>SSH-443 oder HTTP Proxy, alternativ SSH ausgehend</p>

Menüpunkt	Beschreibung	Empfohlener Wert
Administration durch m-privacy(*)	Legt fest, dass die Wartungs-IPs der m-privacy GmbH in die Liste der berechtigten IPs für Ferne Administrator-IP aufgenommen werden.	
Umgeleiteter ferner Port	Port, über den sich der technische Kundendienst der m-privacy GmbH auf Ihr TightGate-Pro verbindet. Der Fernwartungsport wird nur freigeschaltet, sofern der Administrator maint den Fernwartungszugang explizit öffnet.	Port in Absprache mit der m-privacy GmbH.

Nach der Konfiguration müssen die Einstellungen mit der Menüoption **Speichern** gesichert werden und über die Menüoption **Anwenden** aktiviert werden.

From:
<https://help.m-privacy.de/> -

Permanent link:
<https://help.m-privacy.de/doku.php/tightgate-pro:konfiguration:dienste:wartungszugang>

Last update: **2025/09/23 13:22**

